

## BLUETTI EP500Pro Estación de energía solar | 3.000 W 5.100 Wh



### Respaldo continuo de UPS para su casa o su negocio.

El EP500Pro se convertirá automáticamente en su fuente de energía doméstica para cargas esenciales cuando la red eléctrica falla. A diferencia de los generadores de gasolina, el BLUETTI EP500Pro mantiene las luces encendidas y las computadoras portátiles cargadas sin necesidad de mantenimiento, combustible, monóxido de carbono ni ruidos molestos. Combínelo con una entrada solar MPPT de hasta 2400W para recargar rápidamente o para mantener sus electrodomésticos en funcionamiento sin agotar la batería integrada. ¿Recuerdas cuando tenías que preocuparte por un corte de energía? No se preocupe más, conozca BLUETTI EP500Pro.

# BLUETTI EP500Pro Estación de energía solar | 3.000 W 5.100 Wh



## Especificaciones

### GENERAL

Potencia Nominal de CA:	3000W (pico de 6000W)
Peso Neto:	≈83kg (183.0lbs)
Dimensiones:	580*300*760mm (22.8*11.8*29.9in)
Capacidad de Batería:	5100Wh
Composición:	LiFePO4 (Litio Ferro-fosfato) <a href="#">Más información&gt;&gt;</a>
Ciclo de Vida Nominal:	6000+
Temperatura de Carga:	0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
Temperatura Ambiente de Almacenamiento:	0°C ~ 45°C (32°F ~113°F)
Ambiente de Trabajo Humedad:	10-90%
Certificación:	UL2743, UKCA, RCM, PSE, FCC, CE
Período de Garantía:	5 Años
Color:	Blanco Elegante

# BLUETTI EP500Pro Estación de energía solar | 3.000 W 5.100 Wh



**VER VÍDEO:**

<https://youtu.be/MdwbRzciB0w>

## ENTRADAS

Entrada de CA:

Máx. 3000W, 100–264VCA

Entrada PV:

Máx. 2400W

## SALIDAS

USB-C:

2\*100W

CA:

220–240V CA\*3

USB-A:

2\*Carga Rápida, 36W en Total  
2\*5VCC, 3A en Total

Encendedor de Cigarrillos:

1\*12VCC

RV (Puerto de Aviación):

1\*12VCC, 30A

CC 5521:

2\*12VCC

Almohadilla de Carga Inalámbrica:

2\*5/7.5/10/15W